



# sonorisation EAW JFL

**SUPERVISION**

T+33 (0)1 69 79 91 20 | [contact@supervision.fr](mailto:contact@supervision.fr)  
[www.supervision.fr](http://www.supervision.fr)

# sonorisation EAW JFL

## SYSTEME LINE ARRAY

2 Subs à radiation directe JFL118

4 Enceintes ligne source 2 voies JFL210

2 Amplificateurs

Système Line-array à courbure constante.

Le EAW JFL est composé de 2 Subs JFL118, 4 enceintes JFL210 et 2 amplificateurs K3.

Chacun des 2 Subs est à positionner de part et d'autre de l'écran. Sur chacun d'entre eux, se montent 1 à 2 enceintes.

Le Système Line Array EAW JFL convient parfaitement pour une utilisation avec les écrans géants LC32, LMC40 et LMC30.

## JFL210

Capacité SPL cont : 124 dB (LF) + 127 dB (HF)

Bande passante : 65 Hz - 18,5 kHz



## JFL118

Capacité SPL cont : 129 dB (au sol)

Bande passante : 30 Hz - 150 Hz



SPECIFICATIONS	JFL210	JFL118
Nbr UNITES DISPONIBLES	4	2
TYPE / Nbr DE VOIES	Enceinte line array 2 voies	Sub à radiation directe
TAILLE DES HP	2 woofers 25 cm (10") 1 moteur 3" (sortie 1,4")	1 woofer 46 cm (18")
PUISSANCE (Watts AES)	800 W / 800 W (LF) + 150 W (HF)	800 W
IMPEDANCE (Ohms)	8 Ω / 8 Ω (LF) + 8 Ω (HF)	8 Ω
CAPACITE SPL cont	124 dB / 124 dB (LF) + 127 dB (HF)	129 dB (au sol)
BANDE PASSANTE (-10 dB)	65 Hz - 18,5 kHz	30 Hz - 150 Hz
DIRECTIVITE (-6 dB)	110° x 15°	/
CONNECTIQUE	2 x Speakon 4 pts	3 x Speakon 4 pts
DIMENSIONS (mm)	H 314 x L 631 x P 397	H 508 x L 631 x P 740
POIDS / unité	23,6 kg	44,5 kg

Accessoires : 4 praticables ajustables, permettant de surélever chaque pied et/ou de l'isoler du sol

## amplificateur K3

2-channel mode			mono-bridged mode	
2 Ω / Ch	4 Ω / Ch	8 Ω / Ch	4 Ω / Ch pair	8 Ω / Ch pair
2,800 W	2,600 W	1,400 W	5,600 W	5,200 W

Juin 2015

**SUPERVISION**

Bât. DC3 - ZAC de la Prairie - 2, rue Vitruve  
91140 Villebon-sur-Yvette - France  
Tel. : + 33 1 69 79 91 20  
contact@supervision.fr - www.supervision.fr